

1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Уплотнительное кольцо, 4) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-5. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Разъем Фланцевый штекер 1 1/8", 12-контактный

Тип разъема 1. Точка переключения:
Штекерный разъем

Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-5. Точка переключения: 0.2 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-5. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-110: 490 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Переключатель DIN DIN 43697

Принцип действия 1-5. Точка переключения:
Индуктивный

**Разрешение на эксплуатацию/
конформность** CE
CCC
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

**Материал корпуса, защита
поверхности** анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-5. Точка переключения: BES
517-110

**Расстояние между выступами -
активная поверхность** 1-5. Точка переключения: 0...
1.62 mm

Установка вертикально

Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25

Output/Interface

Переключающий выход PNP, антивалентный

Кулачковые выключатели
BNS 816-B05-PA-12-602-11-S90L
 Код заказа: BNS04P3


BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия 2 мм

Надежная дальность срабатывания 1-5. Точка переключения: 1.6
 Sa мм
 Расчетный промежуток срабатывания S_n 1-5. Точка переключения: 2.0
 мм

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

