



1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FC, 3) Марк. Безопасн. точка переключения, 4) Противокристаллизационный толкатель



Display/Operation

Индикация функций 1-6. Точка переключения: FC - 6...24 В

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 85: 1 млн. циклов переключения

Electrical connection

Тип разъема 1-6. Точка переключения: Винтовая клемма

General data

Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия 1-6. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE WEEE

Electrical data

Длительный ток 1-6. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-6. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
 Двойное прерывание
 Замыкающий контакт со скачкообразной функцией с гальванической развязкой
 один замыкатель и один размыкатель
 Двухконтурный переключатель
Частота переключения 1-6. Точка переключения: 160/мин

Material

Материал контактов 1-6. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Кулачковые выключатели
BNS 813-B06-E12-61-A-22-06-FC
Код заказа: BNS04R0

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	6 Е-крыш
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 85
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 30 m/ min

Срок службы, механич.

1-6. Точка переключения: 1 млн.
циклов переключения

Усилие переключения

1-6. Точка переключения: 30 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя

1-6-я точка переключения: Е-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-6. Точка переключения: ± 0.02
mm