



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Противокристаллизационный толкатель, 5) Кабельный ввод



## Display/Operation

**Индикация функций** 1-4. Точка переключения: FD - 6...60 В

## Electrical connection

**Тип разъема** 1-4. Точка переключения: Винтовая клемма

## Electrical data

**Длительный ток** 1-4. Точка переключения: 6 А  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-4. Точка переключения: 250 В~  
**Функция переключения, механическая** с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель  
 Двухконтурный переключатель  
 Двойное прерывание  
**Частота переключения** 1-4. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °C

## Functional safety

**V10d (EN ISO 13849-1)** BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения

## General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Щелчковый контакт  
**Переключатель DIN** DIN 43697  
**Принцип действия** 1-4. Точка переключения: механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE  
 CSA  
 WEEE

## Material

**Материал контактов** 1-4. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-4. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 819-D04-E12-100-10-FD**  
Код заказа: BNS00H7

# BALLUFF

## Mechanical data

|   |  |
|---|--|
| Количество точек переключения                   | 4 Е-крыши  |
| Направление приближения                         | продольно, параллельно<br>привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент                           | 1-4. Точка переключения: BSE<br>30.0                 |
| Размеры   | 120 x 90 x 85 мм                                     |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 30 mm  |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки         | 1-4. Точка переключения:<br>4.50...5.00 mm           |
| Скорость трогания с места                       | 1-4. Точка переключения: 30 m/<br>min                |

## Срок службы, механич.

1-4. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1-4. Точка переключения: 20 N

## Установка

вертикально

## Фланец, ввод

2 Резьбовых выхода M25

## Форма толкателя

1-4-я точка переключения: Е-  
крыша

## Range/Distance

### Воспроизводимость

1-4. Точка переключения:  
±0.002 mm

### Расстояние между точками переключения

12 mm

## Wiring Diagrams

BSE 30.0

