



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод



## Display/Operation

**Индикация функций** 1-10. Точка переключения: FD - 6...60 В

## Electrical connection

**Тип разъема** 1-10. Точка переключения: Винтовая клемма

## Electrical data

**Длительный ток** 1-10. Точка переключения: 6 А  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-10. Точка переключения: 250 В~  
**Функция переключения, механическая** Двухконтурный переключатель один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Двойное прерывание  
**Частота переключения** 1-10. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °C

## Functional safety

**B10d (EN ISO 13849-1)** BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения

## General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Щелчковый контакт  
**Переключатель DIN** DIN 43697  
**Принцип действия** 1-10. Точка переключения: механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CCC  
 CE  
 CSA  
 WEEE

## Material

**Материал контактов** 1-10. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-10. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 819-D10-R16-100-10-FD**  
Код заказа: BNS051R

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	10 роликов
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-10. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-10. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-10. Точка переключения: 60 m/min

## Срок службы, механич.

1-10. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1-10. Точка переключения: 20 N  
вертикально

## Установка

2 Резьбовых выхода M25

## Фланец, ввод

1-10-я точка переключения:  
ролик

## Форма толкателя

## Range/Distance

### Воспроизводимость

1-10. Точка переключения:  
 $\pm 0.01$  mm

## Wiring Diagrams

BSE 30.0

