

1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения



## Display/Operation

Индикация функций 1. Точка переключения: нет

## Electrical connection

Разъем Фланцевый штекер M12x1, 5-контактный

Тип разъема 1. Точка переключения: Штекерный разъем

## Electrical data

Длительный ток 1. Точка переключения: 4 A  
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1. Точка переключения: 250 В-  
 Функция переключения, механическая Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE Двойное прерывание  
 Частота переключения 1. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IP67  
 Температура окружающей среды -5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 61: 30 млн. циклов переключения

## General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1  
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1  
 Переключатель DIN DIN 43693  
 Принцип действия 1. Точка переключения: механический  
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CCC  
 CE  
 WEEE

## Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро  
 Материал корпуса Алюминий  
 Материал корпуса, защита поверхности анодирован.  
 Материал толкателя 1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

**Кулачковые выключатели**  
**BNS 813-FK-60-183-S80R**  
**Код заказа: BNS0401**

**BALLUFF**

**Mechanical data**

<b>Количество точек переключения</b>	1 шарик
<b>Направление приближения</b>	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
<b>Переключающий элемент</b>	1. Точка переключения: BSE 61
<b>Размеры</b>	74 x 28 x 61 мм
<b>Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения</b>	14 мм
<b>Расстояние от кулачка до опорной кромки</b>	1. Точка переключения: 4.50...5.00 мм
<b>Скорость трогания с места</b>	1. Точка переключения: 10 м/ min

**Срок службы, механич.**

1. Точка переключения: 30 млн.  
циклов переключения

**Усилие переключения**

1. Точка переключения: 15 N

**Установка**

произвольно

**Фланец, ввод**

нет

**Форма толкателя**


1-я точка переключения: шар

**Range/Distance**

**Воспроизводимость**

1. Точка переключения: ±0.002  
мм

**Connector Drawings**



Вид в сторону штекера

**Wiring Diagrams**

