



1) Опорная кромка, 2) 1-я точка переключения, 3) Марк. Безопасн. точка переключения



Display/Operation

Индикация функций 1-6. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-6. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-6. Точка переключения: 6 А

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-6. Точка переключения: 250 В~

Функция переключения, механическая Двухконтурный переключатель один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Замыкающий контакт со скачкообразной функцией Двойное прерывание Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE

Частота переключения 1-6. Точка переключения: 160/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 85: 1 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1

Принцип действия 1-6. Точка переключения: механический

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CSA
WEEE

Material

Материал контактов 1-6. Точка переключения: Чистое серебро

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Материал толкателя 1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B06-R12-72-22-06
Код заказа: BNS044J

BALLUFF

Mechanical data

| | |
|---|---|
| Количество точек переключения | 6 роликов |
| Направление приближения | перпендик. к привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент | 1-6. Точка переключения: BSE 85 |
| Размеры | 132 x 90 x 77 мм |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 50 mm |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки | 1-6. Точка переключения: 2.50...3.00 mm |
| Скорость трогания с места | 1-6. Точка переключения: 60 m/min |

Срок службы, механич.

1-6. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-6. Точка переключения: 30 N горизонтально

Установка

1 Резьбовой выход M25

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-6-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-6. Точка переключения: ± 0.02 mm

Расстояние между точками переключения

12 mm

Wiring Diagrams

BSE 85

