



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Марк. Безопасн. точка переключения



Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-2. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-2. Точка переключения: 6 A
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-2. Точка переключения: 250 В~
 Частота переключения 1. Точка переключения: 160/мин
 2. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения
 BSE 85: 1 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
 Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
 Принцип действия 1-2. Точка переключения:
механический
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
 CCC
 WEEE

Material

Материал контактов 1. Точка переключения: Чистое серебро
 2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
 Материал толкателя 1-2. Точка переключения:
Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-B02-D12-61-D-20-01
 Код заказа: BNS02ET

BALLUFF

Mechanical data

| | |
|---|---|
| Количество точек переключения | 2 крыши |
| Направление приближения | продольно, параллельно привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент | 1. Точка переключения: BSE 85 2. Точка переключения: BSE 30.0 |
| Размеры | 79 x 60 x 73 мм |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 30 мм |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки | 1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 мм |
| Скорость трогания с места | 1-2. Точка переключения: 40 м/мин |
| Срок службы, механич. | 1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения 2. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения |

Усилие переключения

1. Точка переключения: 30 N
 2. Точка переключения: 20 N
- вертикально

Установка

Фланец, ввод

- 1 Резьбовой выход M20

Форма толкателя

- 1-2-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.02 мм
2. Точка переключения: ± 0.002 мм

Расстояние между точками переключения

- 12 мм

Wiring Diagrams

