



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FC, 4) Кабельный ввод



### Display/Operation

**Индикация функций** 1-5. Точка переключения: FC - 6...24 В

### Electrical connection

**Тип разъема** 1-5. Точка переключения: Винтовая клемма

### Electrical data

**Длительный ток** 1-5. Точка переключения: 5 А  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-5. Точка переключения: 250 В~  
**Функция переключения, механическая** одноконтakтный переключатель  
**Частота переключения** 1-5. Точка переключения: 200/мин

### Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °C

### Functional safety

**B10d (EN ISO 13849-1)** BSE 74.1: 10 млн. циклов переключения

### General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Щелчковый контакт  
**Принцип действия** 1-5. Точка переключения: механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE WEEE

### Material

**Материал контактов** 1-5. Точка переключения: Золото  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-5. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 819-B05-R10-46-13-FC**  
Код заказа: BNS01ZK

# BALLUFF

## Mechanical data

Количество точек переключения	5 роликов
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 74.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 60 m/ min

## Срок службы, механич.

1-5. Точка переключения: 10  
млн. циклов переключения

## Усилие переключения

1-5. Точка переключения: 8 N  
вертикально

## Установка

1 Резьбовой выход M16

## Фланец, ввод

## Форма толкателя

1-5-я точка переключения:  
ролик

## Range/Distance

## Воспроизводимость

1-5. Точка переключения:  $\pm 0.05$   
mm

## Wiring Diagrams

