

1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FC, 3) Уплотнительное кольцо, 4) Марк. Безопасн. точка переключения



### Display/Operation

**Индикация функций** 1-2. Точка переключения: FC - 6...24 В

### Electrical connection

**Тип разъема** 1-2. Точка переключения: Винтовая клемма

### Electrical data

**Длительный ток** 1-2. Точка переключения: 6 А  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-2. Точка переключения: 250 В~  
**Частота переключения** 1-2. Точка переключения: 300/мин

### Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °C

### Functional safety

**V10d (EN ISO 13849-1)** BSE 61: 30 млн. циклов переключения  
 BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения

### General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Безопасность DIN EN 60204-1  
**Принцип действия** 1-2. Точка переключения: механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE WEEE

### Material

**Материал контактов** 1. Точка переключения: Чистое серебро  
 2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 813-B02-R12-61-D-10-01-FC**  
 Код заказа: BNS02H3

**BALLUFF**

**Mechanical data**

Количество точек переключения	2 ролика
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	79 x 60 x 65 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 мм
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 мм
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 60 м/ min

**Срок службы, механич.**

1-2. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1. Точка переключения: 15 N  
2. Точка переключения: 20 N  
вертикально

**Установка**

**Фланец, ввод**

1 Резьбовой выход M20

**Форма толкателя**

1-2-я точка переключения:  
ролик

**Range/Distance**

**Воспроизводимость**


1-2. Точка переключения: ±0.01  
мм

**Расстояние между точками переключения**

12 мм

**Wiring Diagrams**

BSE 61



BSE 30.0

