



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Активная поверхность



Display/Operation

Индикация функций 1-4. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-4. Точка переключения:
Винтовая клемма

Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-4. Точка переключения: 0.2 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-4. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-108: 490 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Переключатель DIN DIN 43697

Принцип действия 1-4. Точка переключения:
Индуктивный

**Разрешение на эксплуатацию/
конформность** CE
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

**Материал корпуса, защита
поверхности** анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-4. Точка переключения: BES
517-108

Размеры 120 x 90 x 87 мм

**Расстояние до толкателя, 1-я точка
переключения** 30 mm

**Расстояние между выступами -
активная поверхность** 1-4. Точка переключения: 0...
1.62 mm

Установка вертикально

Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25

Output/Interface

Переключающий выход NPN, антивалентный

Range/Distance

Дальность действия 2 мм

Надежная дальность срабатывания 1-4. Точка переключения: 1.6
Sa mm

**Расстояние между точками
переключения** 12 mm

**Расчетный промежуток
срабатывания Sp** 1-4. Точка переключения: 2.0
mm

Wiring Diagrams

