



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) 1-я точка переключения



Display/Operation

Индикация функций 1-5. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-5. Точка переключения:
Винтовая клемма

Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-5. Точка переключения: 0.13 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-5. Точка переключения: 24 V=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-142-Y: 1680 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Принцип действия 1-5. Точка переключения:
Индуктивный

**Разрешение на эксплуатацию/
конформность** CE
CCC
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

**Материал корпуса, защита
поверхности** анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-5. Точка переключения: BES
517-142-Y

**Расстояние между выступами -
активная поверхность** 1-5. Точка переключения: 0...
4.05 mm

Установка параллельно

Фланец, ввод 1 Резьбовой выход M25

Output/Interface

Переключающий выход PNP, антивалентный

Range/Distance

Дальность действия 5 mm

Надежная дальность срабатывания Sa 1-5. Точка переключения: 4 mm

**Расчетный промежуток
срабатывания Sn** 1-5. Точка переключения: 5.0
mm

Wiring Diagrams

