

1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-5. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Разъем Фланцевый штекер M12x1, 5-контактный

Тип разъема 1. Точка переключения:
Штекерный разъем

Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-5. Точка переключения: 0.2 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-5. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-110: 490 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Принцип действия 1-5. Точка переключения:
Индуктивный

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-5. Точка переключения: BES 517-110

Расстояние между выступами - активная поверхность 1-5. Точка переключения: 0... 1.62 mm

Установка вертикально

Фланец, ввод нет

Output/Interface

Переключающий выход PNP, антивалентный

Кулачковые выключатели
BNS 816-B05-PA-12-610-11-S80S
 Код заказа: BNS046J


BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия 2 мм

Надежная дальность срабатывания 1-5. Точка переключения: 1.6
 Sa мм
 Расчетный промежуток срабатывания Sp 1-5. Точка переключения: 2.0
 мм

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

