

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Активная поверхность



Display/Operation

Индикация функций 1-5. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Разъем Фланцевый штекер 1 1/8", 12-контактный

Тип разъема 1. Точка переключения:
Штекерный разъем

Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-5. Точка переключения: 0.13 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-5. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-142-Y: 1680 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Переключатель DIN DIN 43697

Принцип действия 1-5. Точка переключения:
Индуктивный

Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
CCC
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-5. Точка переключения: BES 517-142-Y

Размеры 120 x 120 x 87 мм

Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения 30 мм

Расстояние между выступами - активная поверхность 1-5. Точка переключения: 0... 4.05 мм

Установка вертикально

Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25

Output/Interface

Переключающий выход PNP, антивалентный

Кулачковые выключатели
BNS 816-B05-THA-16-602-11-S90L
 Код заказа: BNS03W3


BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия 5 мм
 Надежная дальность срабатывания 1-5. Точка переключения: 4 мм
 Sa

Расстояние между точками переключения 16 мм
 Расчетный промежуток срабатывания Sp 1-5. Точка переключения: 5.0 мм

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

