



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL



LISTED  
 IND.CONT.EQ  
 81U2



## Display/Operation

Индикация функций	1-2. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

## Electrical connection

Тип разъема	1-2. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

## Electrical data

Длительный ток	1-2. Точка переключения: 0.1 A
Рабочее напряжение $U_b$	1-2. Switch position: 35.0...250.0 V
Расчетное рабочее напряжение $U_e$	1-2. Точка переключения: 110 V~

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

## General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Принцип действия	1-2. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CCC cULus WEEE

## Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

## Mechanical data

Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BES 517-410
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-2. Точка переключения: 0...1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

## Output/Interface

Переключающий выход	Замыкающий контакт (NO)
---------------------	-------------------------

## Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания $S_a$	1-2. Точка переключения: 1.6 mm
Расчетный промежуток срабатывания $S_n$	1-2. Точка переключения: 2.0 mm

## Wiring Diagrams

