



1) Опорная кромка, 2) 1-я точка переключения, 3) Марк. Безопасн. точка переключения



Display/Operation

Индикация функций 1-5. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-5. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-5. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-5. Точка переключения: 250 V~
Функция переключения, механическая Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
 Двойное прерывание
 Замыкающий контакт со скачкообразной функцией с гальванической развязкой
 один замыкатель и один размыкатель
 Двухконтурный переключатель
Частота переключения 1-5. Точка переключения: 160/ мин

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 85: 1 млн. циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия 1-5. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
 CSA
 WEEE

Material

Материал контактов 1-5. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодирован.
Материал толкателя 1-5. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Кулачковые выключатели
BNS 813-B05-R12-72-22-05
Код заказа: BNS023F

BALLUFF

Mechanical data

| | |
|---|---|
| Количество точек переключения | 5 роликов |
| Направление приближения | перпендик. к привинчиваемой поверхности |
| Переключающий элемент | 1-5. Точка переключения: BSE 85 |
| Размеры | 116 x 90 x 77 мм |
| Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения | 50 mm |
| Расстояние от кулачка до опорной кромки | 1-5. Точка переключения: 2.50...3.00 mm |
| Скорость трогания с места | 1-5. Точка переключения: 60 m/min |

Срок службы, механич.

1-5. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-5. Точка переключения: 30 N

Установка

горизонтально

Фланец, ввод

1 Резьбовой выход M25

Форма толкателя

1-5-я точка переключения: ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения: ± 0.02 mm

Расстояние между точками переключения

12 mm

Wiring Diagrams

BSE 85

