



1) Опорная кромка, 2) 1-я точка переключения



Display/Operation

Индикация функций 1-5. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-5. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-5. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-5. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая с гальванической развязкой
 Двухконтурный переключатель
 один замыкатель и один
 размыкатель
 Двойное прерывание
Частота переключения 1-5. Точка переключения: 300/
 мин

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

V10d (EN ISO 13849-1) BSE 30.0: 30 млн. циклов
 переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1
Исполнение Щелчковый контакт
Принцип действия 1-5. Точка переключения:
 механический
**Разрешение на эксплуатацию/
 конформность** CE
 CSA
 WEEE

Material

Материал контактов 1-5. Точка переключения:
 Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса Алюминий
**Материал корпуса, защита
 поверхности** анодирован.
Материал толкателя 1-5. Точка переключения:
 Высококачественная сталь
 (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-B05-K12-72-10
Код заказа: BNS040H

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	5 шариков
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	116 x 90 x 77 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	50 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 10 m/min

Срок службы, механич.

1-5. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-5. Точка переключения: 20 N

Установка

вертикально

Фланец, ввод

1 Резьбовой выход M25

Форма толкателя

1-5-я точка переключения: шар

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения: ±0.002 mm

Расстояние между точками переключения

12 mm

Wiring Diagrams

BSE 30.0

