



1) Упл. кольцо с опорным кольцом 2) Положение датчика температуры



Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	нет

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Прочие, 4--конт., A-с кодированием
С защитой от неправильного подключения	нет

Electrical data

cal_operatingvoltage	10...30 VDC
Выходное сопротивление Ra	33,0 кОм + 2D
Емкость нагрузки, макс., при Ue	0.5 µF
Задержка готовности Tv, макс.	20 ms
Категория применения	DC-13
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	8 mA
Минимальный рабочий ток Im	0 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Остаточный ток Ir, макс.	10 µA
Падение напряжения статич., макс.	2.5 V
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	200 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A
Ток холостого хода Io, макс., с затуханием	8 mA
Частота переключения	400 Hz

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 gn, 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, 1 мм амплитуда, 3x30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-25...120 °C

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Дополнительные свойства	Температурный выход, диапазон напряжения датчика температуры 1...5,5 В=
Опорное кольцо, номер запасной части	150229
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus CE EAC

Material

Активная поверхность, материал	керамика
Материал корпуса	1.4104
Материал опорного кольца	PTFE
Материал уплотнительного кольца	FPM 80

Mechanical data

Крепление	M12x1
Момент затяжки	15 Нм ±10%
Прочность на сжатие, макс.	500 bar
Прочность на сжатие, указание	выдерживает давление масла
Размеры	Ø 12 x 78 mm
Типоразмер	M12x1

Индуктивные датчики
BHS B135V-PSD15-S04-T01
 Код заказа: BHS005T

Уплотнительное кольцо, номер запчасти	123170
Уплотнительное кольцо, размер	6,75 × 1,78 мм
Установка	заподлицо

Реальный промежуток срабатывания Sr	1.5 mm
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Условное расстояние переключения sn	1.5 mm

Output/Interface

Переключающий выход	PNP Замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr)	15.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa	1.21 mm
Реальная дальность срабатывания Sr, допуск	±10 %

Remarks

Указание по монтажу 614804
 $I_e \text{ [mA]} = 200 - 2.2 \times (T_a - 75)$ при $T_a \text{ [}^\circ\text{C]} +75 - +120$
 $U(T) \text{ [B]} = 1 + 0.03 \times (T + 25)$
 $RL(T) \text{ мин.} = 5 \text{ кОм.}$
 После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Connector view



Wiring Diagram

