



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL



### Display/Operation

Индикация функций 1-6. Точка переключения:  
Световод

### Electrical connection

Тип разъема 1-6. Точка переключения:  
Винтовая клемма

Электрическое исполнение 2-проводн.

### Electrical data

Длительный ток 1-6. Точка переключения: 0.1 A

Расчетное рабочее напряжение  $U_e$  1-6. Точка переключения: 24 В=

### Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

### General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Принцип действия 1-6. Точка переключения:  
Индуктивный

Разрешение на эксплуатацию/  
конформность CE  
CCC  
WEEE

### Material

Материал корпуса Алюминий

Материал корпуса, защита  
поверхности анодирован.

### Mechanical data

Переключающий элемент 1-6. Точка переключения: BES  
517-560-H

Расстояние между выступами -  
активная поверхность 1-6. Точка переключения: 0...  
1.62 mm

Установка вертикально

Фланец, ввод нет

### Range/Distance

Дальность действия 2 mm

Надежная дальность срабатывания  
Sa 1-6. Точка переключения: 1.6  
mm

Расчетный промежуток  
срабатывания Sn 1-6. Точка переключения: 2.0  
mm

## Wiring Diagrams

