



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL



Display/Operation

Индикация функций 1-6. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-6. Точка переключения:
Винтовая клемма

Электрическое исполнение 3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток 1-6. Точка переключения: 0.2 A

Расчетное рабочее напряжение Ue 1-6. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты IP67

Температура окружающей среды -25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 517-110: 490 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2

Исполнение Индуктивный

Принцип действия 1-6. Точка переключения:
Индуктивный

**Разрешение на эксплуатацию/
конформность** CE
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий

**Материал корпуса, защита
поверхности** анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент 1-6. Точка переключения: BES
517-110

Размеры 79 x 84 x 77,5 мм

**Расстояние до толкателя, 1-я точка
переключения** 12 mm

**Расстояние между выступами -
активная поверхность** 1-6. Точка переключения: 0...
1.62 mm

Установка вертикально

Фланец, ввод нет

Output/Interface

Переключающий выход PNP, антивалентный

Range/Distance

Дальность действия 2 мм

**Надежная дальность срабатывания
Sa** 1-6. Точка переключения: 1.6
mm

**Расстояние между точками
переключения** 12 mm

**Расчетный промежуток
срабатывания Sp** 1-6. Точка переключения: 2.0
mm

Wiring Diagrams

