

Кулачковые выключатели
BNS 819-D02-K12-100-10-FE-S80R
 Код заказа: BNS00C0

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	2 шарика
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 70 x 85 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 10 m/ min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения

1-2. Точка переключения: 20 N
вертикально

2 Резьбовых выхода M25

1-2-я точка переключения: шар

Range/Distance


Воспроизводимость

Расстояние между точками переключения

1-2. Точка переключения:
±0.002 mm

12 mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams

