



**Кулачковые выключатели**  
**BNS 813-D05-D12-62-10-01-FD**  
**Код заказа: BNS01EU**

**BALLUFF**

**Mechanical data**

<b>Количество точек переключения</b>	5 крыш
<b>Направление приближения</b>	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
<b>Переключающий элемент</b>	1. Точка переключения: BSE 61 2-5. Точка переключения: BSE 30.0
<b>Размеры</b>	120 x 96 x 85,5 мм
<b>Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения</b>	30 мм
<b>Расстояние от кулачка до опорной кромки</b>	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 мм
<b>Скорость трогания с места</b>	1-5. Точка переключения: 40 м/ min

**Срок службы, механич.**

1-5. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1. Точка переключения: 15 N  
2-5. Точка переключения: 20 N

**Установка**

вертикально

**Фланец, ввод**

2 Резьбовых выхода M20

**Форма толкателя**

1–5-я точка переключения:  
крыша

**Range/Distance**

**Воспроизводимость**


1-5. Точка переключения:  
±0.002 mm

**Расстояние между точками переключения**

12 mm

**Wiring Diagrams**

BSE 61



BSE 30.0

